

ATEM Microphone Converter



Birçok mikrofon veya harici ses mikseri gibi kaynak takmak üzere ATEM Television Studio görüntü mikserlerindeki MADI girişini genişletmek artık çok kolay. ATEM Microphone Converter, kolayca ATEM Television Studio MADI portuna takıldığından, karmaşık bir kurulum gerektirmez, hatta daha fazla kaynak için ilave cihazlar zincirleme bağlanabilir. Her format dönüştürücü, mikrofon/hat arasında seçilebilen ve fantom güce sahip 4 analog girişe sahiptir. Son derece düşük bir gürültü tabanı olan bu tasarım, geniş bir dinamik aralık ve oldukça düşük ses bozulması sunar. Hatta bu tasarım, bağımsız girişlerin her birinde dinamik aralığı genişletmek için birlikte çalışan 8 ayrı ADC kullanır! Ayrıca, ekranda kayan bir ses dalga şekline sahip HDMI görüntüleme çıkışı bulunur.

US\$509

Bağlantılar

Analog Ses Girişleri

4 adet 3-pim XLR ve TRS 1/4 inç Jak kombinasyonu, +48V fantom güç desteği ile +24dB hat ve mikrofon seviyesi arasında değiştirilebilir.

MADI Girişleri

1 adet BNC, 64 kanal MADI digital sesi destekler

MADI Çıkışları

1 adet BNC, 64 kanal MADI digital sesi destekler

HDMI Video Çıkışı

1 adet monitör çıkışı.

Bilgisayar Arabirimi

1 adet USB-C, kilitleme vidalı

Ethernet

10/100/1000 BASE-T'yi destekler.



HDMI Çıkış Standartları

HD Video Standartları

1080p24, 1080p25, 1080p30,
1080p48, 1080p50, 1080p60

HDMI Görüntüleme

ATEM Microphone Converter ismini
ve 60 saniyelik dalga şekli geçmişi ile
4, 8, 12 veya 16 ses kanalını
görüntüler. Her kanalın ismini, VU
göstergelerini, mikrofon veya hat
seviyesini ve fantom güç durumunu
da görüntüler.

Ses

**Analog Dijital Cevirci'ler, Her Giriş
İçin**
8

Dijital Önamfi
32-bit

Dinamik Aralık
131dB(A)

Gürültü Tabanı
-129dBV

**Toplam Armonik Bozulma, tam
ölçekte**
0.002%

Çıkış Örnekleme Derinliği
24-bit

Çıkış Örnekleme Hızı
48KHz

MADI Uyumu
AES10-2020

Yazılım

Yazılım Kontrolü
USB ya da Ethernet aracılığıyla Mac™
ve Windows™ yazılım güncellemesi.

Dahili Yazılım Güncellemesi
İndirilebilen yardımcı uygulama
aracılığıyla

İşletim Sistemleri



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ya da üzeri.



Windows 10 ve 11.

Ayarlar Kontrolü

Yazılım Ayarları Kontrolü
Ücretsiz yardımcı yazılım aracılığıyla
USB ve Ethernet.

Donanım Switch'leri

Mikrofon ya da hat seviyesini belirlemek ve +48V fantom gücü açıp kapatmak için küçük düğmeler.

Güç Bilgileri

Güç Kaynağı

1 adet Harici 12V güç kaynağı, kilitlenir bağlantılı.

Güç Tüketimi

12W azami.

Çalışma Voltaj Aralığı

12V ila 17.5V DC

Fiziksel Detaylar



Çevresel Koşullar

Çalışma Ortamı Sıcaklığı

0° ila 40°C (32° ila 104°F)

Saklama Ortamı Sıcaklığı

-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)

Bağıl Nem

%0 ila %90 yoğuşmasız

Kutu İçeriği

ATEM Microphone Converter

Harici 12V DC güç kaynağı; kilitlenir konektör ve çoğu ülkede kullanılabilen uluslararası priz adaptörleri ile. Yazılım indirmek için QR Kodlu yeni kullanıcı cüzdanı

Garanti

1 yıl Sınırlı Üretici Garantisi.

Bu sitede bulunan tüm öğelerin telif hakkı Blackmagic Design Pty. Ltd'ye aittir. 2025, tüm hakları saklıdır. Tüm ticari markalar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Üreticinin önerdiği perakende fiyata (MSRP), yerel ithalat vergileri dahildir. KDV ve yurtiçi kargo ücretleri hariçtir. Bu site, sitemizi ziyaret etmiş kişilere, üçüncü parti websitelerinde tanıtım yapmak için, yeniden pazarlama (remarketing) hizmetleri kullanmaktadır. İstedığınız zaman çerez ayarlarınızı değiştirerek, bu tanıtımlardan vazgeçebilirsiniz. [Gizlilik İlkemizi Okuyun](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller